

2793/2786

:

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

# Магазин сопротивлений 2793/2786



Магазины электрического сопротивления серии 2793/2786 предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.

Принцип действия магазинов сопротивления основан на хранении величины электрического сопротивления постоянному току с помощью высокостабильных пленочных резисторов.

---

## Магазин сопротивлений 2786:

- Низкий температурный коэффициент, незначительный сдвиг сопротивления, вызываемого старением.
- Малое остаточное сопротивление.
- Металлический корпус.
- Компактность и малый вес.
- Монтируемый в стойку тип.

## Магазин сопротивлений 2793:

- Высокая точность и стабильность.
- Высокая воспроизводимость.
- Разрешение 1 мОм.
- Простая быстрая работа с диском набора.
- Диалоговый дисплей для легкого чтения.
- Идеален для калибровки термометров сопротивления и мостов.

Магазин сопротивлений 2786:

Модель	278610						278620					
Диапазон сопротивлений	От 0,1 до 111111 Ом (шесть декад)						От 1 до 1111110 Ом (шесть декад)					
Декады с разрешением	0,1 О м	1 О м	10 Ом	10 0 О м	1 кО м	10 кО м	1 Ом	10 Ом	10 0 Ом	1 к Ом	10 кО м	100 МО м
Погрешность	±2	±0,5	±0,1	±0,05		±0,1	±0,5	±0,1	±0,5		±0,1	
Габаритные размеры	116 × 497 × 120 мм											

Магазин сопротивлений 2793:

	279301	279302
Диапазон воспроизведения с опротивления	От 0,1 до 1111,21 Ом	От 100 до 111111 МОм
Декады с разрешением, Ом	0,001/0,01/0,1/1,0/10/100 Ом	100 Ом/1/10/100 кОм/1/10 М Ом
Погрешность, %	±(0,01 % + 2 мОм)	±(0,5 % + 0,05 мОм)
Габаритные размеры	110 × 491 × 140 мм	116 × 497 × 140 мм
Вес	4,8 кг	

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93