

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

Цифровые термометры TX10



Цифровые термометры TX10 — термометры термопар типа К, J, Е и Т.

В модели TX10 сервисные функции сведены к минимуму: память только на 10 значений, отсутствуют функции масштабирования и усреднения, нет интерфейса связи.

-
- Сохранение в памяти до 10 данных.
 - Функция калибровки пользователем.
 - Клавиша выбора входного канала (переключение между каналами А и В).
 - Клавиша удержания данных
 - Клавиша записи и чтения данных, в том числе максимума и минимума.
 - Клавиша выбора разрешения.
 - Клавиша выбора относительного дисплея.
 - Клавиша упрощенного режима коррекции.
 - Клавиша вызова данных.

		TX10	
Диапазон температур	Термопары	K	-200...1372 °C
		J	-200...1000 °C
		E	-200...700 °C
		T	-00...400 °C
	Внешний зонд	-	
Вход напряжения	-		
Разрешение	Термопара	0,1 °C (-200...199,9 °C)	
		1 °C (≥ 200 °C)	
	Внешний зонд	-	
	Вход напряжения	-	
Погрешность	Термопара	$\pm(0,1 \%$ от показаний + 1,0 °C) (-200...-100,1 °C)	
		$\pm(0,1 \%$ от показаний + 0,7 °C) (-100 °C...199,9 °C)	
		$\pm(0,2 \%$ от показаний + 1 °C) (≥ 200 °C)	
	Внешний зонд	-	
	Вход напряжения	-	
Питание	Время работы	450 часов с интервалом измерения 1 сек.	
Рабочие условия	Температура	0...50 °C	
	Относительная влажность	20...80 % (без конденсации)	
Источник	2 щелочные батареи типа AA		

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93